

Mottagning av digital **Kabel-TV Stor** genom CA-modul

Tekniska förutsättningar:

Digitalmottagare av typen DVB-C

Kortplats för CA-modul kompatibel med CryptoGuard CAM

OBS! Ett kompatibilitets meddelande kan visas om TV:n inte har stöd för CI+ modul.

Detta meddelande försvinner efter en kort stund och kan ignoreras.

Instruktioner:

Sätt i programkortet i CA-modulen, och sätt sedan in CA-modulen i därför avsedd kortplats på digitalmottagaren.

Kanalsökning ska sedan ske med följande parametrar:

DVB-standard:	DVB-C
Frekvens:	810 MHz
Symbolratio:	6.875 MS/s
Modulation:	64 QAM
Network ID:	100

Mottagaren skall vid denna sökning hitta ett antal kanaler. Spara dessa i minnet, och välj en av kanalerna. Om bild inte visas, utan mottagaren indikerar att kanalen är krypterad (ofta med bild på nyckel eller texten "Ingen Åtkomst / No Access"), låt kanalen vara inställd och vänta i upp till en timme på att programkortet ska uppdateras. Den ska därefter visa bild.

Chipet på krypteringskortet skall vara vänd åt samma håll som logotypen "CryptoCAM"

I och med att vissa kanaler delar kanalplats, så återfinns inte lika många kanaler vid sökningen som ingår i kanalpaketet. Detta är normalt.

Kanalplan: se baksidan.

Kanalplan digital Kabel-TV Stor

1. SVT 1
2. SVT 2
3. Tv 3
4. TV 4
5. Kanal 5
6. TV 6
7. SVT Barn / 24
8. Kunskapskanalen
9. Sjuan
10. Eurosport HD
11. National Geographic
12. Kanal 9
13. TV 10
14. BBC World
15. National Geographic Wild
16. TV 12
17. SVT 1 HD
18. SVT 2 HD
19. TV12 HD
20. National Geographic HD
21. National Geographic Wild HD